

LED DMX Controller Mono

FUNKTIONEN

- 1. Ein- und Ausschalten
- 2. Stufenloses Dimmen zwischen 1 und 100%
- 3. Der Controller sendet DMX Signale aus und kann einen DMX Kanal ansteuern.
- 4. Montage auf einer handelsüblichen 68mm Unterputzdose

FEATURES

- 1. Power on and Power off
- 2. Continuous dimming between 1-100%
- 3. The controller sends DMX signals out and can control one DMX channel.
- 4. Assembling onto a customary 68mm flush box



ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LC-007-001	LED DMX Controller Mono - weiss
LC-007-101	LED DMX Controller Mono - schwarz

ITEM NO.	ITEM
LC-007-001	LED DMX Controller Mono - white
LC-007-101	LED DMX Controller Mono - black

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ANSCHLUSSLEISTUNG CONTROLLER	max. 5W (12V oder 24V)
MAX. LEITUNGSQUERSCHNITT	1,5mm²
ZUSTAND NACH NETZRÜCKKEHR	Zuletzt eingestellter Wert
ABMESSUNGEN (L x B x H)	86 x 86 x 10mm
GEWICHT	130g

PRODUCT SPECIFICATIONS

POWER RATING CONTROLLER	max. 5W (12V or 24V)
MAX. WIRE CROSS-SECTION	1,5mm²
STATUS AFTER MAINS RETURN	Last selected value
DIMENSIONS (L x W x H)	86 x 86 x 10mm
WEIGHT	130g

IP20

12-24 VDC

MANUAL

MONO

1 ZONE

1 CH DMX

DMX OUT

-20°C
-
+45°C

CE

ANSCHLUSSSCHEMA WIRING DIAGRAM				
○ GND ○ V+	POWER IN			
○ DMX- ○ DMX+ ○ GND	DMX OUT			

HINWEIS PLEASE NOTE

Bei der Montage der Steuerungen sind die Montagerichtlinien, die im Katalog unter dem Kapitel „Wissenswertes“ angeführt sind einzuhalten! Wichtige Punkte sind unter anderem, dass die Steuerung niemals zur Gänze ausgelastet wird, sondern mit ca. 25% Leistungsreserve betrieben werden muss. Pro Steuerung darf nur ein Netzteil angeschlossen werden und niemals mehrere parallel. Berücksichtigen Sie die Spannungsabfälle auf der Primär- und Sekundärseite der Steuerung und setzen Sie sie niemals einer direkten Sonneneinstrahlung aus. Montieren Sie die Steuerung so, dass sie von benachbarten Quellen nicht erhitzt wird und dass ihre eigenen erzeugte Wärme gut ableiten kann.

During assembly of the controllers the installation guidelines (see chapter "interesting facts") must be followed. Important aspects to consider are, among others, that the controller must never operate at full capacity but leave a margin of 25%. No more than one power supply unit should be attached to each controller and never multiple controllers in parallel. Consider voltage drops on the primary and secondary sides of the controller and never place it in direct sunlight. Assemble the controller in a way that it cannot be warmed by neighbouring sources and that heat can be conducted away efficiently.

